

DIMMABLE CONTROLLER 0-10V

ใช้สำหรับควบคุมหลอด LED ปรับความสว่างได้ ตั้งแต่ 0%-100% โดยใช้กับไฟ DC 12-24V สามารถควบคุมได้ด้วย 0-10 VDC dimmer หรือ dimmer ทั่วไป สามารถใช้กับ supply 12-24vdc ได้โดยขึ้นอยู่กับชนิดของหลอด LED และใช้กับ STRIPLIGHT 12vdc และ 24vdc มีสวิตช์เลือกการทำงาน 2 ตำแหน่ง คือ

-INT (Volume) ใช้หมุนปรับความสว่าง

-EXT (0-10VDC/0-220VAC) ใช้ Dimmer 0-220 VAC หรือ 1-10 VDC

LED CONTROLLER



คุณสมบัติทางเทคนิค

-Input voltage	: 12-24 Vdc(Dim005)
-Output voltage	: 12/24 Vdc
-Dimmer control	: 0-220 Vac (Dim005LV)
-Data input control	: 0-10 Vdc (Dim005LD)
-Volume control	: Internal (option)
-Output power	: 2-300 Watt
-Operating ambient temps	: 20°C/ +60°C
-Construction	: Plastic/Aluminium
-Weight	: 0.3 Kg.
-Size	: W=110 mm. H=130 mm. D=64 mm.

